EU1000iC	EU2000iC	EU3000isCA	EB5000i	EM5000isC	EB7000iC	EM7000isC	EM2500CC	EM3000CC	EZ1800C	EZ2500C	EZ3500C	EZ5000C	EB3800XC	EM3800SXC	EB5000XK2C	EM5000SXK2C	EB6500XC	EM6500SXC	EB11000K1C	EV6010ACA6
Inverter	Inverter	Inverter	Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter	Cycloconverter	Cycloconverter	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai	À balai
1000	2000	3000	5000	5000	7000	7000	2500	3000	1800	2500	3120	4600	3800	3800	5000	5000	6500	6500	9500	6000
120	120	120	120/240	120/240	120/240	120/240	120	120	120	120	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120
900	1600	2800	4500	4500	5500	5500	2300	2600	1500	2300	3000	4500	3300	3300	4500	4500	5500	5500	8700	6000
7,5/ -	13,3/ -	23,4/ -	37,5/18,8	37,5/18,8	45,8/22,9	45,8/22,9	19,2/ -	21,7/ -	12,5/ -	19/ -	25/12,5	37,5/18,8	27,5/13,8	27,5/13,8	37,5/18,8	37,5/18,8	45,8/22,9	45,8/22,98	79,2/39,6	50/ -
-	-	-	Équipement de série	-	Équipement de série	-	-	-	-	-	-	-	Équipement de série	-	Équipement de série	-	Équipement de série	-	-	-
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série
12/6,5	12/8,0	12/8,3	- / -	- / -	- / -	- / -	12/7	12/8,3	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	12/8,3	- / -	12/8,3	- / -	12/8,3	- / -	- / -
Honda GXH50	Honda GX100	Honda GX200	Honda GX340K1	Honda GX340K1	Honda GX390K1	Honda GX390K1	Honda GX160K1	Honda GX200K1	Honda GX160K1	Honda GX160K1	Honda GX240K1	Honda GX340K1	Honda GX240K1	Honda GX240K1	Honda GX340K1	Honda GX340K1	Honda GX390K1	Honda GX390K1	Honda GX620K1	Honda GX360K2
soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	soupapes en tête	deux cylindres en V;	deux cylindres à arbre à
quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	quatre temps	soupapes en tête; quatre	cames en tête; quatre
refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	refroidi par air	temps; refroidi par air	temps; refroidi par liquide
2,5	3,5	6,5	11,0	11,0	13,0	13,0	5,5	6,5	5,5	5,5	8,0	11,0	8,0	8,0	11,0	11,0	13,0	13,0	20,0	14,0
50	100	196	337	337	389	389	163	196	163	163	242	337	242	242	337	337	389	389	620	359
Manuel à cordon	Manuel à cordon	Électrique/Courroie	Manuel à cordon	Électrique/Courroie	Manuel à cordon	Électrique/Courroie	Manuel à cordon	Manuel à cordon	Manuel à cordon	Manuel à cordon	Manuel à cordon	Manuel à cordon	Manuel à cordon	Électrique/Courroie	Manuel à cordon	Électrique/Courroie	Électrique/Courroie	Électrique/Courroie	Électrique/Courroie	Courroie
Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série
Eco-ThrottleMC	Eco-ThrottleMC	Eco-ThrottleMC	Eco-ThrottleMC	Eco-ThrottleMC	Eco-ThrottleMC	Eco-ThrottleMC	-	-	-	-	-	-	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série	Équipement de série
Non	Non	Non	Non	En option	Non	En option	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	En option	Non	En option	Non	En option	Non	Panneau de
				32380-ZTI-B10ZA (10 m)		32380-ZTI-B10ZA (10 m)								06610-Z2Z-800ZA (10 m)		06610-Z2Z-800ZA (10 m)		06610-Z2Z-800ZA (10 m)		télécommande en
				32380-ZTI-B20ZA (20 m)		32380-ZTI-B20ZA (20 m)								06610-Z2Z-820ZA (20 m)		06610-Z2Z-820ZA (20 m)		06610-Z2Z-820ZA (20 m)		équipement de série
				32380-ZTI-B30ZA (30 m)		32380-ZTI-B30ZA (30 m)								06610-Z2Z-830ZA (30 m)		06610-Z2Z-830ZA (30 m)		06610-Z2Z-830ZA (30 m)		
2,3	4,1	13	17	17	17	17	10,2	10,2	3,7	3,7	6	7	25	25	25	25	25	25	26	Utilise le véhicule hôte.
-	-	En option (4 roues) 06427-Z5Y-000	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	-	-	-	-	-	-	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	Ens. de 2 roues de série	-
-	-	-	Équipement de série	-	Équipement de série	-	-	-	-	-	-	-	Équipement de série	-	Équipement de série	-	Équipement de série	-	-	-
3,9*/8***	4,0*/8***	7,3*/20***	6,3*	6,3*	5,2*	5,2*	7,5*	6,0*	3,4*	2,8*	3*	2*	8,5*	8,5*	5,8*	5,8*	5,2*	5,2*	4,4*	-
0,58*	0,97*	1,78*	2,69*	2,69*	3,26*	3,26*	1,36*	1,7*	1,09*	1,32*	2,0*	3,0*	2,0*	2,0*	2,9*	2,9*	3,3*	3,3*	5,9*	3,5*
57*/52***	59*/54***	59*/49***	67	67	67	67	68*	68*	70*	72*	74*	76*	68*	68*	72*	72*	72*	72*	80*	67*
450 mm (17,7 po)	510 mm (20,1 po)	655 mm (25,8 po)	810 mm (31,9 po)	810 mm (31,9 po)	810 mm (31,9 po)	810 mm (31,9 po)	440 mm (17,3 po)	440 mm (17,3 po)	511 mm (20,1 po)	511 mm (20,1 po)	605 mm (23,8 po)	650 mm (25,6 po)	680 mm (26,8 po)	680 mm (26,8 po)	680 mm (26,8 po)	680 mm (26,8 po)	680 mm (26,8 po)	680 mm (26,8 po)	1473 mm (58 po)	614 mm (24,2 po)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 065 mm (41,9 po)	1 065 mm (41,9 po)	1 065 mm (41,9 po)	1 065 mm (41,9 po)	1 065 mm (41,9 po)	1 065 mm (41,9 po)	-	-
240 mm (9,5 po)	290 mm (11,4 po)	445 mm (17,5 po)	670 mm (26,4 po)	670 mm (26,4 po)	670 mm (26,4 po)	670 mm (26,4 po)	400 mm (15,7 po)	400 mm (15,7 po)	426 mm (16,8 po)	426 mm (16,8 po)	495 mm (19,5 po)	512 mm (20,2 po)	530 mm (20,9 po)	530 mm (20,9 po)	530 mm (20,9 po)	530 mm (20,9 po)	530 mm (20,9 po)	530 mm (20,9 po)	864 mm (34 po)	546 mm (21,5 po)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690 mm (27,2 po)	690 mm (27,2 po)	690 mm (27,2 po)	690 mm (27,2 po)	690 mm (27,2 po)	690 mm (27,2 po)	-	-
380 mm (14,9 po)	424 mm (16,7 po)	555 mm (21,8 po)	710 mm (28,0 po)	710 mm (28,0 po)	710 mm (28,0 po)	710 mm (28,0 po)	480 mm (18,9 po)	480 mm (18,9 po)	406 mm (15,9 po)	406 mm (15,9 po)	492 mm (19,3 po)	512 mm (20,2 po)	545 mm (21,5 po)	545 mm (21,5 po)	545 mm (21,5 po)	545 mm (21,5 po)	545 mm (21,5 po)	545 mm (21,5 po)	838 mm (33 po)	387 mm (15,2 po)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775 mm (30,5 po)	Crochet en option	775 mm (30,5 po)	Crochet en option	775 mm (30,5 po)	Crochet en option	-	-
13,5 kg (29,7 lb)	21,0 kg (46,3 lb)	59 kg (129 lb)	95 kg (209 lb)	109 kg (240 lb)	95 kg (209 lb)	109 kg (240 lb)	30 kg (66,0 lb)	31 kg (68,2 lb)	31 kg (68,2 lb)	36 kg (79,2 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	73 kg (161 lb)	73 kg (161 lb)	86 kg (189 lb)	86 kg (189 lb)	88 kg (194 lb)	88 kg (194 lb)	198 kg (435 lb)	98 kg (216 lb)

Un courant combiné total de 7,5 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. 2 prises en parallèle : Un courant combiné total de 15 A/120 V est fourni continuellement par la prise de 20 A en T. Remarque : Un courant de 16,6 A peut être fourni pendant 30 minutes environ. Câble parallèle en option avec code d'article 32660ZT3-C3ICH

Un courant combiné total de 13,3 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a.

Un courant continu de 6,5 A/12 V est fourni par cette prise. Le câble de recharge c.c. est fourni en équipement de série.

Un courant continu de 8,0 A/12 V est fourni par cette prise. Le câble de recharge c.c. est fourni en équipement de série.

Un courant combiné total de 15,0 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 15 A peut être fourni par une seule prise.

Un courant continu de 8,3 A/12 V est fourni par cette prise. Le câble de recharge c.c. est fourni en équipement de série.

La prise ci-dessus fournira continuellement 23,4 à 120 V c.a.

Un courant combiné total de 37,5 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 18,7 A peut être fourni par chacune des prises doubles à disjoncteur de fuite à la terre.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 18,8 A à 240 V c.a. et 37,5 A à 120 V c.a.

Un courant combiné total de 37,5 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 18,7 A peut être fourni par chacune des prises doubles à disjoncteur de fuite à la terre.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 18,8 A à 240 V c.a. et 37,5 A à 120 V c.a.

Un courant combiné total de 40 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 20 A peut être fourni par chacune des prises doubles à disjoncteur de fuite à la terre.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 22,9 A à 240 V c.a. et 45 A à 120 V c.a.

Un courant combiné total de 40 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 20 A peut être fourni par chacune des prises doubles à disjoncteur de fuite à la terre.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 22,9 A à 240 V c.a. et 45 A à 120 V c.a.

Un courant combiné total de 92 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 15 A peut être fourni par une seule prise. Un courant continu de 7 A/12 V est fourni par cette prise.

7 ampères à 12 volts C.C. sont disponibles par cette prise de courant.

La prise ci-dessus fournira continuellement 19,2 A à 120 V c.a.

Un courant combiné total de 217 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 15 A peut être fourni par une seule prise. Un courant continu de 8,3 A/12 V est fourni par cette prise.

8,3 ampères/12 volts C.C. sont disponibles par cette prise de courant.

La prise ci-dessus fournira continuellement 20,7 A à 120 V c.a.

Un courant combiné total de 12,5 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant de 12,5 A est fourni continuellement par une seule prise.

Un courant combiné total de 19,2 A/100 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 15 A peut être fourni par une seule prise.

La prise ci-dessus fournira continuellement 12,5 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 25 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 12,5 A peut être fourni par une seule prise.

La prise ci-dessus fournira continuellement 18,8 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 27,5 A/120 V est fourni continuellement par ces deux prises c.a. Un courant maximal de 15 A peut être fourni par une seule prise.

Un courant combiné total de 40 A/100 V est fourni continuellement par ces doubles prises c.a. jumelles. Un courant maximal de 13,75 A peut être fourni par chaque prise double à disjoncteur de fuite à la terre.

La prise ci-dessus fournira continuellement 25 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 13,8 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 275 A/120 V est fourni continuellement par ces doubles prises c.a. jumelles. Un courant maximal de 13,75 A peut être fourni par chaque prise double à disjoncteur de fuite à la terre.

Un courant continu de 8,3 A/12 V est fourni par ces bornes +/- à vis à tête moletée.

La prise ci-dessus fournira continuellement 25 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 13,8 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 37,5 A/120 V est fourni continuellement par ces doubles prises c.a. jumelles. Un courant maximal de 18,78 A peut être fourni par chaque prise double à disjoncteur de fuite à la terre.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 18,8 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 315 A/120 V est fourni continuellement par ces doubles prises c.a. jumelles. Un courant maximal de 18,78 A peut être fourni par chaque prise double à disjoncteur de fuite à la terre.

Un courant continu de 8,3 A/12 V est fourni par ces bornes +/- à vis à tête moletée.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 18,8 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 40 A/120 V est fourni continuellement par ces doubles prises c.a. jumelles. Un courant maximal de 18,78 A peut être fourni par chaque prise double à disjoncteur de fuite à la terre.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 22,9 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 40 A/120 V est fourni continuellement par ces doubles prises c.a. jumelles. Un courant maximal de 18,78 A peut être fourni par chaque prise double à disjoncteur de fuite à la terre.

Un courant continu de 8,3 A/12 V est fourni par ces bornes +/- à vis à tête moletée.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 22,9 A à 240 V c.a.

Un courant combiné total de 40 A/120 V est fourni continuellement par ces doubles prises c.a. jumelles. Un courant maximal de 18,78 A peut être fourni par chaque prise double à disjoncteur de fuite à la terre.

Un courant continu de 8,3 A/12 V est fourni par ces bornes +/- à vis à tête moletée.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 22,9 A à 240 V c.a.

Prises doubles jumelles en T de 20 A à disjoncteur de fuite à la terre.

Un courant maximal total de 20 A peut être fourni par chaque prise dans chaque jeu. Un courant maximal total de 40 A peut être fourni par les deux jeux.

La prise ci-dessus fournira continuellement 30 A à 120 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 20 A à 240 V c.a.

La prise ci-dessus fournira continuellement 36,3 à 240 V c.a.

La génératrice EV6010ACA6 est conçue pour fournir un courant combiné total de 50 A par un circuit de 20 A/120 V c.a. et un circuit de 30 A/120 V c.a. Un seul circuit ne peut pas fournir 50 A. Cette génératrice ne fournira pas une tension de 240 V.